

## MyGates Leírás

### Technikai adatok:

Frekvencia: 300Mhz-868Mhz

Üzemi feszültség: 3V or 12V opcionális

Feszültség: 2.4V-3.3V or 7-12V opcionális

Működési áram:  $24\text{mA} \pm 2\text{mA}$

Statikus áram:  $0.4\mu\text{A} \pm 2\mu\text{A}$  or  $1.4\mu\text{A} \pm 2\mu\text{A}$  opcionális

Működési távolság: 90m szabadban

### Fix és ugrókódos távirányítók másolása:

Az MyGates egy olyan távirányító másoló, amely a legtöbb fix-, és ugrókódos adót képes másolni a 300 MHz-868 MHz-es frekvenciatartományban.

4 különböző frekvenciát képes tárolni fix vagy ugrókódon 4 különböző gombon, azon kívül új

Kérjük jegyezze meg, hogy a 3.0 táblában szereplő valamennyi márkát az MyGates másolhatja

1. lépés: Nyomja meg egyszerre a 2. és a 3. gombot az MyGates en 3 másodpercig, a LED világít majd kialszik aztán ha a LED újra világítani kezd, engedje el mindkét gombot. A távirányító tanulási módba lép.

2. lépés: Nyomja meg egyszer azt a gombot amire a kódot akarja küldeni .

3. lépés: Helyezze az eredeti távirányítót az MyGates elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.

Tartsa lenyomva az eredeti távvezérlő másolandó gombját, amíg az MyGates LED sűrűn nem villog.

Ez azt jelenti, hogy a kódot sikeresen tárolták.

Szükség szerint ismétlje meg a fenti lépéseket az MyGates többi gombjaihoz.